

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																									
H	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V1</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="2">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>174.0</td><td>0.90</td><td>193.3</td><td>193.3</td><td>0.0</td><td>100%</td><td>R</td><td>127</td><td>1.52</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td>560.0</td><td>0.80</td><td>700.0</td><td>0.0</td><td>700.0</td><td>100%</td><td>S</td><td>127</td><td>5.51</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>4</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td><td>2784.2</td><td></td><td>3171.3</td><td>1332.3</td><td>1839.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aliment.</td><td>C=8.83m QT=2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3171.3</td><td>1.00</td><td>3171.3</td><td>1332.3</td><td>1839.0</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>27.30</td><td>2P-32A</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">Potência Demandada: 100% (2784.2 W) (3171.3 V.A)</td></tr><tr><td colspan="12">Corrente nas Fases: R=11.9A S=15.9A</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V1												Circ.	Descrição	Iluminação		Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	4			174.0	0.90	193.3	193.3	0.0	100%	R	127	1.52	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas			7		560.0	0.80	700.0	0.0	700.0	100%	S	127	5.51	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	RES.	Circuito Reserva																--	RES.	Circuito Reserva																--	Total		3	4	7	2	2784.2		3171.3	1332.3	1839.0								Aliment.	C=8.83m QT=2%					3171.3	1.00	3171.3	1332.3	1839.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6		Potência Demandada: 100% (2784.2 W) (3171.3 V.A)												Corrente nas Fases: R=11.9A S=15.9A												H						
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V1																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação		Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																				
1	Iluminação	3	4			174.0	0.90	193.3	193.3	0.0	100%	R	127	1.52	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
2	Tomadas			7		560.0	0.80	700.0	0.0	700.0	100%	S	127	5.51	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
Total		3	4	7	2	2784.2		3171.3	1332.3	1839.0																																																																																																																																																																																																																											
Aliment.	C=8.83m QT=2%					3171.3	1.00	3171.3	1332.3	1839.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6																																																																																																																																																																																																																					
Potência Demandada: 100% (2784.2 W) (3171.3 V.A)																																																																																																																																																																																																																																					
Corrente nas Fases: R=11.9A S=15.9A																																																																																																																																																																																																																																					
G	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V2</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="2">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>174.0</td><td>0.90</td><td>193.3</td><td>193.3</td><td>0.0</td><td>100%</td><td>R</td><td>127</td><td>1.52</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td>640.0</td><td>0.80</td><td>800.0</td><td>0.0</td><td>800.0</td><td></td><td>S</td><td>127</td><td>6.30</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>4</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>8</td><td>2</td><td>2864.2</td><td></td><td>3271.3</td><td>1332.3</td><td>1939.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aliment.</td><td>C=7.63m QT=2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2864.2</td><td>0.88</td><td>3271.3</td><td>1332.3</td><td>1939.0</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>27.30</td><td>2P-32A</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">Potência Demandada: 100% (2864.2 W) (3271.3 V.A)</td></tr><tr><td colspan="12">Corrente nas Fases: R=11.9A S=16.7A</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V2												Circ.	Descrição	Iluminação		Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	4			174.0	0.90	193.3	193.3	0.0	100%	R	127	1.52	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas			8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	RES.	Circuito Reserva																--	RES.	Circuito Reserva																--	Total		3	4	8	2	2864.2		3271.3	1332.3	1939.0								Aliment.	C=7.63m QT=2%					2864.2	0.88	3271.3	1332.3	1939.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6		Potência Demandada: 100% (2864.2 W) (3271.3 V.A)												Corrente nas Fases: R=11.9A S=16.7A												G						
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V2																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação		Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																				
1	Iluminação	3	4			174.0	0.90	193.3	193.3	0.0	100%	R	127	1.52	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
2	Tomadas			8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
Total		3	4	8	2	2864.2		3271.3	1332.3	1939.0																																																																																																																																																																																																																											
Aliment.	C=7.63m QT=2%					2864.2	0.88	3271.3	1332.3	1939.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6																																																																																																																																																																																																																					
Potência Demandada: 100% (2864.2 W) (3271.3 V.A)																																																																																																																																																																																																																																					
Corrente nas Fases: R=11.9A S=16.7A																																																																																																																																																																																																																																					
F	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V3</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="3">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>150.0</td><td>0.90</td><td>166.7</td><td>166.7</td><td>0.0</td><td></td><td>R</td><td>127</td><td>1.31</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td>480.0</td><td>0.80</td><td>600.0</td><td>0.0</td><td>600.0</td><td></td><td>S</td><td>127</td><td>4.72</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>4</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>2680.2</td><td></td><td>3044.7</td><td>1305.7</td><td>1739.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aliment.</td><td>C=5.82m QT=2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2680.2</td><td>0.88</td><td>3044.7</td><td>1305.7</td><td>1739.0</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>27.30</td><td>2P-32A</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">Potência Demandada: 100% (2680.2 W) (3044.7 V.A)</td></tr><tr><td colspan="12">Corrente nas Fases: R=11.7A S=15.1A</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V3												Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	2	2			150.0	0.90	166.7	166.7	0.0		R	127	1.31	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas				6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	RES.	Circuito Reserva																--	RES.	Circuito Reserva																--	Total		3	2	2	6	2	2680.2		3044.7	1305.7	1739.0							Aliment.	C=5.82m QT=2%						2680.2	0.88	3044.7	1305.7	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6		Potência Demandada: 100% (2680.2 W) (3044.7 V.A)												Corrente nas Fases: R=11.7A S=15.1A												F
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V3																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																			
1	Iluminação	3	2	2			150.0	0.90	166.7	166.7	0.0		R	127	1.31	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
2	Tomadas				6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
Total		3	2	2	6	2	2680.2		3044.7	1305.7	1739.0																																																																																																																																																																																																																										
Aliment.	C=5.82m QT=2%						2680.2	0.88	3044.7	1305.7	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6																																																																																																																																																																																																																				
Potência Demandada: 100% (2680.2 W) (3044.7 V.A)																																																																																																																																																																																																																																					
Corrente nas Fases: R=11.7A S=15.1A																																																																																																																																																																																																																																					
E	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V4</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="3">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>138.0</td><td>0.90</td><td>153.3</td><td>153.3</td><td>0.0</td><td></td><td>R</td><td>127</td><td>1.21</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td>480.0</td><td>0.80</td><td>600.0</td><td>0.0</td><td>600.0</td><td></td><td>S</td><td>127</td><td>4.72</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>4</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td><td>2668.2</td><td></td><td>3031.3</td><td>1292.3</td><td>1739.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aliment.</td><td>C=3.35m QT=2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2668.2</td><td>0.88</td><td>3031.3</td><td>1292.3</td><td>1739.0</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>27.30</td><td>2P-32A</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)</td></tr><tr><td colspan="12">Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V4												Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas				6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	RES.	Circuito Reserva																--	RES.	Circuito Reserva																--	Total		3	3	6	2	2668.2		3031.3	1292.3	1739.0								Aliment.	C=3.35m QT=2%						2668.2	0.88	3031.3	1292.3	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6		Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)												Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A												E
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V4																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																			
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
2	Tomadas				6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
Total		3	3	6	2	2668.2		3031.3	1292.3	1739.0																																																																																																																																																																																																																											
Aliment.	C=3.35m QT=2%						2668.2	0.88	3031.3	1292.3	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6																																																																																																																																																																																																																				
Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)																																																																																																																																																																																																																																					
Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A																																																																																																																																																																																																																																					
D	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V5</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="3">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>138.0</td><td>0.90</td><td>153.3</td><td>153.3</td><td>0.0</td><td></td><td>R</td><td>127</td><td>1.21</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td>480.0</td><td>0.80</td><td>600.0</td><td>0.0</td><td>600.0</td><td></td><td>S</td><td>127</td><td>4.72</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>4</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td><td>2668.2</td><td></td><td>3031.3</td><td>1292.3</td><td>1739.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aliment.</td><td>C=3.35m QT=2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2668.2</td><td>0.88</td><td>3031.3</td><td>1292.3</td><td>1739.0</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>27.30</td><td>2P-32A</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)</td></tr><tr><td colspan="12">Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V5												Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas				6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	RES.	Circuito Reserva																--	RES.	Circuito Reserva																--	Total		3	3	6	2	2668.2		3031.3	1292.3	1739.0								Aliment.	C=3.35m QT=2%						2668.2	0.88	3031.3	1292.3	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6		Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)												Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A												D
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V5																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																			
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
2	Tomadas				6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
Total		3	3	6	2	2668.2		3031.3	1292.3	1739.0																																																																																																																																																																																																																											
Aliment.	C=3.35m QT=2%						2668.2	0.88	3031.3	1292.3	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6																																																																																																																																																																																																																				
Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)																																																																																																																																																																																																																																					
Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A																																																																																																																																																																																																																																					
C	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V6</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="3">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>138.0</td><td>0.90</td><td>153.3</td><td>153.3</td><td>0.0</td><td></td><td>R</td><td>127</td><td>1.21</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td>720.0</td><td>0.80</td><td>900.0</td><td>0.0</td><td>900.0</td><td></td><td>S</td><td>127</td><td>7.09</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>4</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>2908.2</td><td></td><td>3331.3</td><td>1292.3</td><td>2039.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aliment.</td><td>C=9.32m QT=2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2908.2</td><td>0.87</td><td>3331.3</td><td>1292.3</td><td>2039.0</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>27.30</td><td>2P-32A</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">Potência Demandada: 100% (2908.2 W) (3331.3 V.A)</td></tr><tr><td colspan="12">Corrente nas Fases: R=11.6A S=17.4A</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V6												Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas				9		720.0	0.80	900.0	0.0	900.0		S	127	7.09	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	RES.	Circuito Reserva																--	RES.	Circuito Reserva																--	Total		3	3	9	2	2908.2		3331.3	1292.3	2039.0								Aliment.	C=9.32m QT=2%						2908.2	0.87	3331.3	1292.3	2039.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6		Potência Demandada: 100% (2908.2 W) (3331.3 V.A)												Corrente nas Fases: R=11.6A S=17.4A												C
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V6																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																			
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
2	Tomadas				9		720.0	0.80	900.0	0.0	900.0		S	127	7.09	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
Total		3	3	9	2	2908.2		3331.3	1292.3	2039.0																																																																																																																																																																																																																											
Aliment.	C=9.32m QT=2%						2908.2	0.87	3331.3	1292.3	2039.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6																																																																																																																																																																																																																				
Potência Demandada: 100% (2908.2 W) (3331.3 V.A)																																																																																																																																																																																																																																					
Corrente nas Fases: R=11.6A S=17.4A																																																																																																																																																																																																																																					
B	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V7</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="3">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>138.0</td><td>0.90</td><td>153.3</td><td>153.3</td><td>0.0</td><td></td><td>R</td><td>127</td><td>1.21</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td>560.0</td><td>0.80</td><td>700.0</td><td>0.0</td><td>700.0</td><td></td><td>S</td><td>127</td><td>5.51</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>4</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.90</td><td>1139.0</td><td>569.5</td><td>569.5</td><td></td><td>RS</td><td>220</td><td>5.18</td><td>2P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>RES.</td><td>Circuito Reserva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>7</td><td>2</td><td>2748.2</td><td></td><td>3131.3</td><td>1292.3</td><td>1839.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aliment.</td><td>C=12.6m QT=2%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2748.2</td><td>0.88</td><td>3131.3</td><td>1292.3</td><td>1839.0</td><td>100%</td><td>RS</td><td>220</td><td>27.30</td><td>2P-32A</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td colspan="12">Potência Demandada: 100% (2748.2 W) (3131.3 V.A)</td></tr><tr><td colspan="12">Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.9A</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V7												Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas				7		560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		S	127	5.51	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--	RES.	Circuito Reserva																--	RES.	Circuito Reserva																--	Total		3	3	7	2	2748.2		3131.3	1292.3	1839.0								Aliment.	C=12.6m QT=2%						2748.2	0.88	3131.3	1292.3	1839.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6		Potência Demandada: 100% (2748.2 W) (3131.3 V.A)												Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.9A												B
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V7																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																			
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
2	Tomadas				7		560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		S	127	5.51	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
RES.	Circuito Reserva																--																																																																																																																																																																																																																				
Total		3	3	7	2	2748.2		3131.3	1292.3	1839.0																																																																																																																																																																																																																											
Aliment.	C=12.6m QT=2%						2748.2	0.88	3131.3	1292.3	1839.0	100%	RS	220	27.30	2P-32A	6																																																																																																																																																																																																																				
Potência Demandada: 100% (2748.2 W) (3131.3 V.A)																																																																																																																																																																																																																																					
Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.9A																																																																																																																																																																																																																																					
A	<table><tr><td colspan="12">Quadro de Cargas</td></tr><tr><td colspan="12">QDLF-V8</td></tr><tr><td>Circ.</td><td>Descrição</td><td colspan="3">Iluminação</td><td>Tomadas</td><td>Ar Cond.</td><td>Pot. W</td><td>Fat. Pot.</td><td>Pot. V.A</td><td>Fase R</td><td>Fase S</td><td>Demanda (%)</td><td>Fases R S T</td><td>Tensão V</td><td>Corr. A</td><td>Prot. A</td><td>Cond. mm2</td><td>Q.T. (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Iluminação</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>138.0</td><td>0.90</td><td>153.3</td><td>153.3</td><td>0.0</td><td></td><td>R</td><td>127</td><td>1.21</td><td>1P-10A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>2</td><td>Tomadas</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td>640.0</td><td>0.80</td><td>800.0</td><td>0.0</td><td>800.0</td><td></td><td>S</td><td>127</td><td>6.30</td><td>1P-20A</td><td>2.5</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>Ar Condicionado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1025.1</td><td>0.9</td></tr></table>												Quadro de Cargas												QDLF-V8												Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)	1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--	2	Tomadas				8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P-20A	2.5	--	3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.9																																																																																																																															
Quadro de Cargas																																																																																																																																																																																																																																					
QDLF-V8																																																																																																																																																																																																																																					
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas	Ar Cond.	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)																																																																																																																																																																																																																			
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P-10A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
2	Tomadas				8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P-20A	2.5	--																																																																																																																																																																																																																			
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.9																																																																																																																																																																																																																													